

MOTIONCAM WHITE PHOD RILEVATORE DI MOVIMENTO FOTO VERIF.



MOTIONCAM WHITE PHOD RILEVATORE DI MOVIMENTO FOTO VERIF.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita196,42 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[AJAX](#)

Descrizione

Rilevatore di movimento wireless con foto-verifica degli allarmi e immunità agli animali.

Supporta le funzioni di Foto su richiesta e Foto per scenario

Compatibilità

Modelli di hub compatibili:

Hub 2 (2G)

Hub 2 (4G)

Hub 2 Plus

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Ripetitori del segnale radio compatibili

ReX 2

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di allarmi ed eventi.

Caratteristiche:

Comunicazione bidirezionale.

Sistema anti-sabotaggio avanzato.

Crittografia a blocchi con chiave mobile.

Notifiche istantanee.

Configurazione da remoto dalle app Ajax.

Frequenze di funzionamento:

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP) fino a 20 mW

Modulazione del segnale radio GFSK

Raggio di comunicazione fino a 1700 m

Tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore del segnale in campo aperto.

Calcolare il raggio di comunicazione del segnale radio nell'impianto

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza radio

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze.

Tecnologia di comunicazione Wings

Tecnologia di comunicazione radio proprietaria per trasmettere le foto-verifiche degli allarmi.

Caratteristiche:

Comunicazione bidirezionale.

Crittografia a blocchi con chiave mobile.

Sistema anti-sabotaggio avanzato.

Ricarica dei pacchetti dati in caso di errori nella trasmissione.

Controllo consegna foto.

Frequenze di funzionamento:

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Raggio di comunicazione fino a 1700 m

Tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore del segnale in campo aperto.

Calcolare il raggio di comunicazione del segnale radio nell'impianto

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da crittografia a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza radio

La comunicazione radio utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze.

Maggiori informazioni

Rilevamento

Tipo di sensore 1 × sensore PIR

Distanza di rilevamento movimento fino a 12 m

Se installato a un'altezza di 2,4 m.

Angolo di rilevamento del movimento

orizzontale: 88,5°

verticale: 80°

Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s

La lente del rivelatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza.

Sensibilità 3 livelli

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Immunità agli animali domestici

peso: fino a 20 kg

altezza: fino a 50 cm

Prevenzione dei falsi allarmi

SmartDetect Algoritmo software.

Compensazione della temperatura

Rilevamento efficace del movimento con temperature da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$.

Foto-verifica

Foto per allarme

Una telecamera integrata si attiva se il rilevatore è inserito e rileva un movimento.

Foto su richiesta

L'utente fa una foto in qualsiasi momento o quando il rilevatore è inserito (dipende dalle impostazioni). La funzione è disabilitata per impostazioni predefinite.

Foto per scenario

La fotocamera del rilevatore fa foto automaticamente quando i rilevatori antincendio Ajax vengono innestati. La funzione è disabilitata per impostazioni predefinite.

Risoluzione foto

640 × 480 px

320 × 240 px (predefinito)

160 × 120 px

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Illuminazione IR Per scatti notturni o con illuminazione scarsa.

Immagini in serie

da 1 a 5 immagini con una risoluzione di 320 × 240 px o 160 × 120 px

da 1 a 3 immagini con una risoluzione di 640 × 480 px

Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Tempo di consegna delle foto

entro 7 sec con una risoluzione di 160 × 120 px

entro 9 sec con una risoluzione di 320 × 240 px

entro 20 sec con una risoluzione di 640 × 480 px

Quando l'hub è connesso tramite Ethernet o 4G e la potenza del segnale Wings tra hub e dispositivo è di 2–3 barre. Il tempo di consegna di una foto quando il rilevatore è connesso tramite un ripetitore del segnale è disponibile qui.

Suggerimenti

Si raccomanda di installare il dispositivo a un'altezza di 2,4 m.

Il dispositivo è progettato solo per l'uso all'interno.

Protezione anti-sabotaggio

Tamper anti-manomissione

Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.

Protezione anti-contraffazione

Autenticazione del dispositivo

Comunicazione perdita di connessione in 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni di Jeweller.

Alimentazione

2 × batterie CR123A, 3 V (preinstallate)

Durata della batteria fino a 4 anni

quando Foto su richiesta è disattivata fino a 3 anni

quando Foto su richiesta è attivata

Involucro

Dimensioni 135 × 70 × 60 mm

Peso 167 g

Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile fino al 75%

Classe di protezione IP50

Colore Bianco

Set completo

MotionCam (PhOD) Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

Kit di installazione

2 × batterie CR123A (preinstallate)

Guida rapida

• | |

—

-
- [Brand](#)

- [Prodotti](#)

- [Servizi](#)

-

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace("**, "); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbbox.replace(/[&:\$%@\{\}\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

—

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestaquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace("/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','descrizione":"' + descrizione +
","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + "','prezzoweb":"' + prezzoweb + "','prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + "','note":"' + note + "','codicebuyer":"'
+ codicebuyer + "'" }, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "'", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','denominazione":"' +
denominazione + "'" }, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [AJAX](#)
2. [SICUREZZA](#)
3. [SISTEMI DI ALLARME](#)
4. [RILEVATORI](#)
5. AJ36489

// //